

Gigaset A415A

Einfach kommunikativ – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- Kontrastreiches großes Grafik-Display, weiß beleuchtet, 33 x 32 mm (B x H)
- Freisprechen
- Telefonbuch für bis zu 100 Einträge
- Besonders bedienfreundlich:
 - „Hörer-abheben“-Taste blinkt bei Anrufen
 - Nachrichten-Taste blinkt bei verpassten Anrufen



Audio-Qualität

- Perfekte Sprachqualität (HSP™ – High Sound Performance)
- Freisprechen in brillanter Qualität, mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)

- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Tasten (Flash-Zeiten einstellbar)

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Zusätzlich leuchtet die „Hörer abheben“-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Display

- Großes kontrastreiches Grafik-Display
33 x 32 mm (B x H), 4,6 cm / 1,8" (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- Weiß beleuchtet
- Sehr gute Lesbarkeit, mit schwarzer Schrift

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Listung der letzten 25 Anrufe, mit Rufnummer (CLIP) und Zeit

Gigaset

Wherever you go.

Tastatur

- Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- Weiß beleuchtet
- Nachrichten-Taste blinkt bei verpassten Anrufen und ermöglicht direkten Zugriff in die Liste
- Abheben- / Freisprech-Taste: leuchtet bei Anrufen und Freisprechen (grün)
- 4-Wege-Navigations-Taste: mit INT- und Mute-Funktion
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per Symbole und Menütex te

Weitere Funktionen

- Wecker mit einstellbarer Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklöpfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 180 Sekunden)
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch

- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Mithören eingehender Nachrichten an Mobilteil und Basisstation möglich
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Konfiguration | <ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater |
| Anschluss | a/b (analog) |
| Einsatz | Hauptanschluss / TK-Anlagen |
| Standards | DECT, GAP |
| Mobilteil | <ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 200 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 18 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 6 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 155 x 49 x 34 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku) |
| Basisstation | <ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 44 x 129 x 103 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 135 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset A415A ○ 1 Mobilteil Gigaset A415H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung |
| Gerätefarbe | <ul style="list-style-type: none"> ○ Schwarz ○ Weiß |
| Datenblatt-Version | 07.03.2016 |