

Schalt-Mess-Steckdose

Artikel-Nr.: 140666A0



Produkteigenschaften

- Ermöglicht das Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern und misst die Leistung sowie den Energieverbrauch
- Anzeige der verbrauchten Energiekosten ist über die Homematic IP Smartphone-App möglich
- Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbraucher präzise messbar
- Innerhalb der Homematic IP Raumklima-Lösung kann in Verbindung mit dem Wandthermostaten die Temperatur in Räumen mit elektrischen Heizkörpern exakt geregelt werden
- Innerhalb der Homematic IP Sicherheitslösung schaltet das Gerät im Alarmfall z. B. eine Innensirene oder das Alarm-Licht automatisch ein
- Manuelle Bedienung: Ein- und Ausschalten der Verbraucher auch am Gerät möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Durch die kompakte Bauweise blockiert die Schalt-Mess-Steckdose keine umliegenden Steckdosen

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	16 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 0,3 W
Max. Schaltleistung	3680 W
Messgenauigkeit (Leistung)	Messbereich: 0 bis 3680 W Auflösung: 0,01 W Genauigkeit: 1 % ± 0,03 W
Lastart	ohmsche Last
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +35 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Gewicht	154 g
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

Logistische Daten

Artikelnummer	140666
EAN-Code	4047976406661
Kurzbezeichnung	HMIP-PSM
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm

Lieferumfang

Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose

Bedienungsanleitung