

prise Schuko avec couvercle en verre



### Version

Exécution du cache	plaque intégrale
Type de l'alimentation spéciale	sans alimentation en courant spéciale
Type de prise / selon VDE 0620 pour conditions difficiles	Non
Type de la prise de phase	Non

### Caractéristiques techniques générales

Repérage / de la prise de courant	sans marquage
Type de montage	fixation avec griffe et vis
Traitement de surface	autres
Matériau	aluminium

### Tension d'alimentation

Tension d'emploi / Valeur nominale	230 V
------------------------------------	-------

### Classe de protection

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

### Circuit principal

Courant d'emploi / Valeur nominale	16 A
------------------------------------	------

Apparence	
Couleur	gris
Détails sur le produit	
Constituant du produit	
• Dispositif d'éjection	Non
• zone de repérage	Non
• Protection augmentée contre les contacts	Non
• protection courant de défaut	Non
• Fusible miniature	Non
• intégré / Éclairage fonctionnel	Non
• intégré / Lampe	Non
• intégré / Éclairage d'orientation	Non
• Couvercle rabattable	Oui
Caractéristique produit	
• verrouillable	Non
• sans halogènes	Oui
• transparent	Non
Fonction du produit	
Fonction produit	
• Prise de courant commutable	Non
• Protection contre les surtensions	Non
Nombre	
Nombre d'unités	1
Nombre de prises de courant / commutables	0
Liens	
Disposition des contacts / en diagonale	Non
Type du raccordement électrique	borne enfichable
Conception mécanique	
Hauteur	95 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	56 mm
Mode de fixation	montage encastré
Matériau / du boîtier	métal
Certificats	

## Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5UB4650>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5UB4650>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5UB4650](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB4650)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

